



HEX SERIAL COMMANDS

Baud Rate: 57600 bps Data Bit: 8-bit
 Parity: None Stop Bit: 1-bit
 Flow Control: None

280566/280688		
OUTPUT	INPUT	HEX COMMAND
ALL	1	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 31 0d 0a
ALL	2	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 32 0d 0a
ALL	3	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 33 0d 0a
ALL	4	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 34 0d 0a
ALL	5	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 35 0d 0a
ALL	6	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 30 20 46 52 20 30 38 0d 0a
1	1	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 31 20 46 52 20 30 37 0d 0a
2	1	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 32 20 46 52 20 30 38 0d 0a
3	1	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 34 0d 0a



	5	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 33 20 46 52 20 30 38 0d 0a
4	1	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 34 20 46 52 20 30 38 0d 0a
5	1	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 35 20 46 52 20 30 38 0d 0a
6	1	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 36 20 46 52 20 30 38 0d 0a
7	1	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 36 0d 0a

	7	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 37 20 46 52 20 30 38 0d 0a
8	1	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 31 0d 0a
	2	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 32 0d 0a
	3	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 33 0d 0a
	4	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 34 0d 0a
	5	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 35 0d 0a
	6	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 36 0d 0a
	7	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 37 0d 0a
	8	4f 55 54 20 30 38 20 46 52 20 30 38 0d 0a